

*** از تمامی همکاران گرامی تقاضا می‌گردد دقیقا مطابق با گام های فایل راهنما بروزرسانی را انجام دهند(در**

صورت بروز هرگونه مشکل در روند بروزرسانی دستگاه جهت رفع مشکل باید به شرکت ارسال گردد).

۱. ابتدا در حالیکه دستگاه به شبکه متصل می باشد و چراغ انلاین بودن دستگاه روشن و در حالت **سبز رنگ**

می باشد توسط **سامانه آرم وب** کلید تردد های داخل دستگاه را به نرم افزار انتقال دهید.

۱.۱. جهت انتقال اثر انگشت ها با خانم یوسفی یا خانم حاتمی (سوپروایزر سامانه) تماس بگیرید، نام دستگاه

مرتبط را اعلام کنید تا **دستور تخلیه اجباری تردد ها** بر روی دستگاه اعمال شود.

۱.۲. مطمئن شوید که تردد ها به سامانه کارا دوهزار منتقل شده است (بررسی تردد روزانه اثر انگشت ثبت

شده در روز جاری در سامانه حضور و غیاب)

۲. برای بروزرسانی تجهیزات زیر مورد نیاز می باشد :

۲.۱. یک عدد فلش با فرمت Fat۳۲ / موس / دستگاه حضور و غیاب که به برق متصل باشد

۳. فایل های بروزرسانی دستگاه را از سایت فاوا به آدرس <http://fava.nkums.ac.ir/Category/۲۶۱۶۴> دریافت

کرده و بر روی فلش کپی کنید.(**دریافت فایل**)

۴. دستگاه را روشن کرده و پس از بالا آمدن کامل دستگاه موس و فلش را به دستگاه متصل کنید.

۵. وارد قسمت تنظیمات دستگاه شده و **گزینه خروج یا CE** را انتخاب کنید

۶. رمز خروج از نرم افزار ۱۵۹ می باشد. رمز را وارد کرده و خروج را تایید کنید.

۷. پس از چند ثانیه وارد محیط ویندوز دستگاه میشود

۸. گزینه **My Device** را انتخاب کنید

۹. در این مرحله بسته به مدل دستگاه با پوشه های مختلفی رو برو خواهید شد. پوشه های مهم در بروز رسانی بشرح

زیر می باشد

۹.۱. **Storage Card** : این پوشه حاوی فایل های عکس ، و تمپلت های اثر انگشت و ... می باشد

۹.۲. **SDMMDisk** : این پوشه حاوی فایل های راه انداز و dll دستگاه می باشد .

۹,۳. NandFlash: دقیقا مشابه پوشه SDMMDisk می باشد. بسته به مدل دستگاه شما یکی از پوشه های

SDMMDisk و یا NandFlash در دستگاه ها شما موجود است.

۱۰. وارد پوشه SDMMDisk و یا NandFlash شوید سپس وارد پوشه Final شوید و فایل Final را CUT کرده و در

پوشه SDMMDisk و یا NandFlash ، Past نمایید

۱۱. دستگاه را به وسیله دکمه روشن و خاموش کنار دستگاه ریستارت کنید. پس از روشن شدن دستگاه مستقیم وارد محیط ویندوز خواهد شد.

۱۲. مجدد وارد پوشه SDMMDisk و یا NandFlash شوید سپس وارد پوشه Final شوید و پوشه های

log_information و پوشه Temp را Cut کرده و در فلش past نمایید

۱۲,۱. نکته مهم: فلش پس از اتصال به دستگاه در قسمت My Device با نام Harddisk شناخته میشود.

۱۳. مجدد وارد پوشه SDMMDisk و یا NandFlash شوید و پوشه Final را حذف کنید

۱۴. وارد پوشه Storage Card شده و فایل های زیر را در فلش کپی کنید و باقی پوشه ها و فایل ها را پاک کنید

۱۴,۱. پوشه Templates / پوشه Picture / فایل متنی templates CardNumList

۱۵. پوشه بروزرسانی دستگاه ها را که از سایت فاوا دریافت کردید بر روی فلش کپی کرده و از مسیر زیر به آن دسترسی پیدا کنید

۱۶. از پوشه ۹۶۱۲۲۸ پوشه Final را کپی و در دستگاه در مسیر پوشه SDMMDisk و یا NandFlash وارد شوید و پوشه Final را Past کنید.

۱۷. پوشه های log_information و پوشه Temp را که در مرحله ۱۳ در فلش کپی کرده بودیم را در پوشه Final دستگاه Past کنید.

۱۸. پوشه هایی که در مرحله ۱۵ در فلش کپی کرده بودید را در دستگاه در مسیر mydevice\storage card کپی کنید.

۱۹. اکنون دستگاه را یکبار روشن / خاموش نمایید.

۲۰. پس از روشن شدن باید کد فعال سازی را از شرکت دریافت کرده و مجدد تنظیمات ip را انجام دهید.